



BRAINY24

BENINCA100%
Made in Italy

APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, cancelli scorrevoli contrapposti e porte industriali a libro con massimo 2 ante

ALIMENTAZIONE CENTRALE

230 Vac - 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc / 120 W + 120 W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Ingressi finecorsa separati per ogni motore | Ingressi apre, chiude e pedonale | Ingressi fotocellula in apertura-chiusura e in chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita per elettroserratura 12 Vdc | Uscita spia segnalazione cancello aperto, luce di cortesia, secondo canale radio e test fotocellule | Uscita per collegamento lampeggiante | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Rallentamenti in apertura e chiusura separati per ogni motore | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione



DU.V96

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.




DU.V90

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.9990

Piastra di protezione per DU.V90.



BRAINY24.CB

Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.



BRAINY24.P

Centrale BRAINY24 con pulsanti di apre, chiude e stop incorporati nel quadro di comando.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

