


Superior LineSupply (75 W) Fibra

Modulo per alimentazione aggiuntiva.
Dispone di due uscite Fibra.



Questo è un dispositivo della linea di **prodotti Superior**. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Alimentazione aggiuntiva per dispositivi cablati Ajax

- Divide una linea Fibra in due linee
- 30 W di potenza in uscita per i dispositivi collegati e 15 W per la ricarica della batteria di riserva
- Alimentazione aggiuntiva della linea con qualsiasi configurazione di dispositivi cablati
- Estensione della linea¹ di 2,000 m (6,550 ft)
- Alimentazione di backup dalla batteria collegata in caso di perdita dell'alimentazione principale




Protezione contro il sabotaggio

- Allarme antisabotaggio²
- Protezione da cortocircuiti e sovratensioni
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione



È disponibile anche **Superior LineSupply (45 W) Fibra**. Presenta una potenza di uscita inferiore e una linea di uscita anziché due.




Fibra tecnologia di comunicazione

- Raggio di connessione cablata tra il modulo e l'hub a una distanza massima¹ di 2,000 m (6,550 ft)
- Comunicazione crittografata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite la funzione di scansione automatica della linea o il codice QR
- Configurazione e test nell'impianto o da remoto tramite le app Ajax
- Installazione conveniente nella custodia Case (venduta separatamente)
- Manutenzione facile

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Compatibilità con gli hub</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.75.F</p>	<p>Comunicazione con un hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame</p> <p>Cavo di segnale 4 × 0,22 mm², conduttore in rame</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Alimentazione per i dispositivi di terze parti</p> <p>Numero di linee di uscita 2 Se avete bisogno di una sola linea di uscita, scegliete Superior LineSupply (45 W) Fibra</p> <p>Tensione di uscita 24 V_{DC}</p> <p>Corrente di uscita massima 1,25 A Per ogni uscita</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Principale 100–240 V_{AC}, 50/60 Hz</p> <p>Di riserva Batteria da 12 V_{DC} con una capacità da 7 a 18 A·h La batteria non è inclusa nel set completo</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 160 × 85 × 53 mm 6,3" × 3,35" × 2,09"</p> <p>Peso 324 g 11,4 oz</p>	<p>Set completo</p> <p>Superior LineSupply (75 W) Fibra Cavo di alimentazione Cavo di collegamento della batteria Due adattatori a morsetto Guida rapida</p> <p>La custodia Case non è inclusa nel set completo e viene venduta separatamente</p>

¹ Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

² Notifica dei tentativi di apertura della custodia Case o di distacco dalla superficie. Disponibile solo quando Superior LineSupply (75 W) Fibra è installato in Case. La custodia Case è venduta separatamente.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/linesupply/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems